

4 インストール

4 . 1 SWG 7 3 発注側サーバ

4 . 1 . 1 はじめに

「航空機業界進捗管理システム」をインストールする為の手順を明確にする。

4 . 1 . 2 準備

インストール時に必要事項を以下に列記する。

(1) 環境設定

1 章の環境設定により、設定

(2) 媒体の準備

以下の媒体を準備する。

防衛調達 C A L S 進捗管理システム サーバ用 C D - R O M

4 . 1 . 3 作業手順

以下の手順は、基本的な UNIX コマンドを熟知しているものとして記述してある。
又、本文中での表記規則は、以下の通りである。

表記規則	内容
#	サーバ上でのコマンド入力（ルートユーザ）
%	サーバ上でのコマンド入力（一般ユーザ）

（１）ユーザの設定

以下のユーザ及びグループを設定する。

ユーザアカウント	グループアカウント
webuser	webuser,ftpuser
ftpuser	webuser,ftpuser

（Ａ） ルートユーザでログインする。

（Ｂ） コマンドラインより、グループを作成するコマンドを実行する。

```
#groupadd -g 501 webuser
#groupadd -g 502 ftpuser
```

（Ｃ） コマンドラインより、ユーザを作成するコマンドを実行する。

```
#adduser webuser -u 600 -g webuser -G ftpuser -s /bin/csh
#adduser ftpuser -u 501 -g ftpuser -G webuser
```

- * 発注側クライアント用ユーザは、ＦＴＰによりサーバのデータを
取得するため、新規にユーザＩＤを設定する場合は、webuser の所有する
フォルダーのアクセス権が必要となる。

(2) サーバ用プログラムのインストール

(A) ルートユーザでログインする。

(B) C D - R O M をマウントする。

```
#mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

(C) C D - R O M よりインストール用コマンド及びインストール用アーカイブファイルを任意のディレクトリにコピーする。

```
#cd /tmp/  
#cp /mnt/cdrom/* ./
```

(D) インストールコマンドファイルを実行する。

```
#./inst_wg73
```

(E) C D - R O M のマウントを解除する。

```
#umount /mnt/cdrom
```

(3) 発注側サーバ情報の登録

サーバアクセスキーとともにXMLファイルに書き込まれ、受注側へ配布される発注側サーバの名称、URLを登録する。

(A) ルートIDでサーバにLOGONする。

(B) /home/wg73/env/server_env.xml を編集で開き内容を修正する。

項目：	Server-code	変更しないでください。
	Server-URL	サーバのURLに修正
	Server-name	サーバ名称に修正
	Server-admin-mail-address	- 未使用
	Server-history	変更しないでください。

4 . 2 SWG 7 3 発注側クライアント

4 . 2 . 1 準備

(1) 媒体の準備

以下の媒体を準備する。

防衛調達 C A L S 進捗管理システム C D - R O M

4 . 2 . 2 インストール

C D - R O M より、

¥LoadModule¥Client¥SWG73 発注側クライアント.mde

ファイルを任意のディレクトリにコピーする。

4 . 3 SWG 7 3 受注側クライアント


4 . 3 . 1 準備

(1) 媒体の準備

受注側クライアントセットアップ用 F D (または C D - R O M) を準備する。

4 . 3 . 2 作業手順

- (1) 受注側クライアントセットアップ用F Dの1枚目をF D装置にセット(C D - R O Mの場合はC D装置にセット)しS e t u p . e x eを実行する。実行中は次の画面が表示されます。



- (2) 受注側クライアントセットアップ用F Dの2枚目以降のセット指示に従いF Dの交換を行う
(C D - R O Mの場合は表示されません)



(3) セットアップ確認画面でOKをクリックする



(4) セットアップボタンをクリックする。

セットアップボタン



(5) 実行中は次の画面が表示されます。



(6) O K ボタンをクリックしセットアップを完了させます。

